Outside

❸マウス各部説明

1. ステータスインジケーター：電源を入れると10秒間緑色に点灯します。電池交換が必要になると赤く点滅します。
2. 「戻る/進む」ボタン：ロジクールのマウスソフトウェアを使用すると、アプリケーションスイッチやフルスクリーンなど、お好みの機能を割り当ててカスタマイズすることもできます。*
3. 水平スクロール：フォトアルバムや表計算ソフトを操作する際に役立ちます。(この機能を使用するには、ソフトウェアをダウンロードしていただく必要があります。)*
4. ON/OFFスイッチ
5. 電池カバー
6. レシーバー収納スペース

電池は1本でも使用可能です。

* マウスソフトウェアはウェブサイトよりダウンロード可能です。
www.logicool.co.jp/download

M/N:C-U0007
Rating: 5V ⎓, 100mA
R 201 WW 10215003
MADE IN CHINA

Unifyingレシーバー

マウスもキーボードも ✱ でつながる

本製品に同梱されているレシーバーは、ロジクール独自のUnifyingレシーバーです。✱ の付いたマウス、キーボードなら、一つのUnifyingレシーバーで、複数接続が可能です。USBポートを犠牲にすることなく、Unifyingソフトウェアを利用して簡単にデバイスの追加が可能です。Unifyingソフトウェアは、ウェブページよりマウスソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。www.logicool.co.jp/download

unifying

Unifying ソフトウェアの起動方法
マウスソフトウェアをインストールすると、自動的にUnifying ソフトウェアもインストールされます。

Windows の場合
スタート > すべてのプログラム > Logicool > Unifying > ロジクール Unifying ソフトウェア

Mac OS の場合
移動 > ユーティリティ > ロジクール Unifying ソフトウェア

Unifying レシーバーに関するより詳細な情報は弊社ホームページをご覧下さい。
www.logicool.co.jp

UnifyingレシーバーFAQ

Q. Unifyingレシーバーには最大何台までのデバイスの接続が可能ですか?
A. 最大6台まで可能です。

Q. 7台目を接続しようとするとどうなりますか?
A. Unifyingソフトウェアの画面に、デバイスを1台切り離すよう注意のメッセージが表示されます。

Q. Unifyingレシーバーに1台のデバイスが接続されている時と、複数台数接続されている時とでは、各デバイスのワイヤレス接続のパフォーマンスには違いはありますか?
A. いいえ。1台でも、6台でも常にワイヤレス通信のパフォーマンスは一定ですので、マウスの反応が遅くなったりすることはありません。

Q. パソコンに複数のUnifyingレシーバーを接続し、複数のデバイスからコントロールすることは可能ですか?
A. 可能です。Unifyingレシーバー1台に対し、1台のデバイスを接続する際(同梱のUnifyingレシーバーとデバイスの組み合わせ)は、設定は何もいりません。Unifyingレシーバーをパソコンに接続し、デバイスの電源を入れるだけです。各Unifyingレシーバーにさらにデバイスを追加設定する際は、設定を行いたいUnifyingレシーバーだけがパソコンに接続された状態で行ってください。Unifyingソフトウェアは、パソコンに認識されている1台のUnifyingレシーバーにしか設定を行えません。各設定が完了すれば、パソコンに複数のレシーバーを接続して使用するのは問題ありません。

Q. 1台のデバイスに、同時に複数のUnifyingレシーバーを接続させることは可能ですか?
A. できません。Unifyingレシーバーは同時に最大6台までの接続は可能ですが、デバイスは常に1台のUnifyingレシーバーとしか接続できません。

Q. ロジクール以外のメーカーの2.4GHzワイヤレステクノロジー採用のマウスやキーボードも、Unifyingレシーバーで接続可能ですか?
A. できません。ロジクールの採用している2.4GHzワイヤレステクノロジーは、独自の技術を採用し、従来の2.4GHzワイヤレステクノロジーよりも接続の安定性、データ通信速度において優れています。他メーカーが採用する従来の2.4GHzワイヤレステクノロジーとは互換性がありません。

Q. かつてより販売されているロジクールのワイヤレスマウス、キーボードをUnifyingレシーバーで接続することは可能ですか?
A. できません。従来から販売しているロジクール製ワイヤレス機器には、27MHz、2.4GHz、Bluetooth®の3種類のワイヤレステクノロジーを使用しているものがあります。Unifyingテクノロジーはこれらとは異なる新しい技術です。製品本体、製品パッケージ、および弊社ウェブサイトでUnifyingマーク✱が付いていることをご確認のうえ、製品のご購入をお願いします。Unifyingマークの付いた製品は全て一つのUnifyingレシーバーで最大6台まで接続が可能です。

❓トラブルシューティング

ポインタが動かない、または動作が不安定

1. マウスの電源がオンになっていることを確認してください。
2. レシーバーが正しくパソコンのUSB ポートに接続されているか確認してください。別のUSB ポートでも試してみてください。
3. 電池が正しく装着されているか確認してください。電池の残量が充分か確認してください。
4. マウスを使用している机等の表面によっては反応が悪くなる場合があります。マウスパッドを使用するか、別の素材の表面でお使いください。
5. 金属がマウスとレシーバーの間にあったり、机がスチールデスクの場合、ワイヤレスの感度が著しく低下する場合があります。
6. レシーバーがUSB ハブに接続されている場合、正しく認識されない場合があります。レシーバーをパソコンのUSB ポートに直接接続してください。
7. マウスをレシーバーに近づけて使用してみてください。デスクトップパソコンをお使いの方で、マウスとレシーバーの距離が遠い場合は、USB 延長ケーブル等を使用して、レシーバーをマウスの近くに設置してください。

ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させて頂きます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひご利用ください。

http://www.logicool.co.jp/support/

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。
その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windows、Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール　カスタマーリレーションセンター
050 Tel:050-3786-2085　Fax:050-3737-2085
※電話受付時間　月曜～金曜　AM9:00～PM7:00（祝祭日を除く）
※メールサポート　http://www.logicool.co.jp/contact

＊外観および仕様は予告なく変更することがあります。

P/N:620-002589

Inside